

Macintosh® ドライバインストールガイド ネットワークでプリンタをお使いになる場合


- HL-1850をご使用の方へ：ネットワークでご使用になるには、オプションのネットワークボード（NC-4100h）をご購入ください。
- ドライバをインストールする前に、ネットワーク管理者によるネットワーク環境の設定が完了していることを確認してください。（「クイックネットワークセットアップガイド」参照してください）
- Mac® OSによってインストール手順が異なります。該当箇所をお読みください。

ステップ1-4は「クイックセットアップガイド」をお読みください。

Mac® OS 8.6-9.2をご使用の方のみ

ステップ5 プリンタをMacintosh® に接続し、BR-Script PPD ファイルをインストールする

- 「コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする」をクリックします。
- ネットワーク用ケーブルを選択します。
- プリンタの電源を切ります。
- ネットワーク用ケーブルをハブとプリンタに接続します。
- プリンタの電源を入れます。
- 画面の指示に従ってください。



- 「アップル」メニューから「セクタ」を選択します。
- [LaserWriter8] *1 アイコンをクリックし「BRN_XXXXX_P1_AT」を選択します。*2 「作成」ボタンをクリックします。

*1 アップル社のLaserWriter8ドライバをお持ちでない場合は、<http://www.apple.com> からダウンロードしてください。

*2 XXXXXはイーサネットアドレスの末尾6桁の数字です。イーサネットアドレスを調べるには、クイックネットワークセットアップガイドの「プリントサーバーの設定ページを印刷する」をご覧ください。イーサネットアドレスについて詳しくは、CD-ROMに格納されているネットワーク取扱説明書または<http://solutions.brother.co.jp>をご覧ください。

Mac® OS X 10.1をご使用の方のみ

ステップ5 プリンタをMacintosh® に接続し、BR-Script PPD ファイルをインストールする

- プリンタの電源を切ります。
- ネットワーク用ケーブルをハブとプリンタに接続します。
- プリンタの電源を入れます。
- CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入します。「HL1400_1800」アイコンをダブルクリックします。
- 「Mac® OS X」フォルダを開きます。
- 「HL1800」フォルダを開きます。
- 「PPD Installer.pkg」アイコンをダブルクリックします。画面の指示に従ってください。
- Macintosh HDアイコンを開きます。
- 「Applications」フォルダを開きます。「Utilities」フォルダを開きます。
- 「Print Center」アイコンを開きます。
- 「プリンタを追加...」ボタンをクリックします。
- 「AppleTalk」を選択します。
- 「BRN_XXXXX_P1_AT」*3を選択し、「追加」ボタンをクリックします。
- 「Print Center」メニューから「Print Centerを終了」を選択します。

これでプリンタのセットアップは完了です。

*3 XXXXXはイーサネットアドレスの末尾6桁の数字です。イーサネットアドレスについて詳しくは、CD-ROMに格納されているネットワーク取扱説明書または<http://solutions.brother.co.jp>をご覧ください。

コントロールパネル



詳しくはCD-ROMに格納されている取扱説明書の「第3章 コントロールパネル」をご覧ください。

Data LEDランプ（オレンジ）

ランプ点灯	プリンタメモリに印字データがあります。
ランプ点滅	データ受信中または処理中です。
ランプ消灯	印字データはありません。

ボタン

Go	メニュー設定の終了、再印刷設定の終了、エラーメッセージの解除、印刷の一時停止/再開をします。	
Job Cancel	進行中の印刷処理を中止・取消をします。	
Reprint	再印刷の設定をします。	
Menu	+	メニュー設定の項目選択をします。
	－	メニュー設定の項目選択をします。
	Set	設定するメニューや項目の決定をします。
	Back	一つ前のメニューに戻ります。

注意：再印刷機能をご使用になる場合はメモリの増設をお勧めします。詳しくはCD-ROMに格納されている取扱説明書第4章の「メモリの増設」をご覧ください。